

**PC5401 Adatinterfész modul
v1.0**



A PC5401 adatinterfész modullal egy soros eszköz (PC) illeszthető a riasztóközponthoz.

Tulajdonságok:

- 4 vezetékes kapcsolat a központtal
- áramfelvétel: 35mA
- RS-232 csatlakozó
- BAUD értékek:
4800, 9600, 19200, 57600

Kompatibilis eszközök

- PC5010
- PC5020
- PC5015
- PC1565-2P
- PC585
- PC1580
- PC5008

Bekötés

KEYBUS - A doboz felhelyezése után kösse be a keybust (RED, BLK, YEL, GRN).

DB9 - "egyenes" RS-232 kábelt igényel. Csak az RX, TX, GND vezetékek vannak bekötve.

A modul csatlakoztatása a központhoz

A modul bármely dobozba elhelyezhető, melyben van hely PC5108-as modulnak (azonosak a rögzítési pontok).

1. Kösse be a modult a KEYBUS-ra (tápfeszültség mentes állapotban).
2. A JP1-JP3 segítségével állítsa be a megfelelő BAUD értéket (ld. 1. táblázat).
3. Csatlakoztassa az RS-232-es eszközt a modulhoz.
4. Helyezze áram alá a rendszert.

A PC5401 programozása

Az eszköz külön programozást nem igényel.

1. Táblázat

BAUD	JP1	JP2	JP3
4800	ON/BE	ON/BE	OFF/KI
19200	ON/BE	OFF/KI	ON/BE
57600	ON/BE	OFF/KI	OFF/KI
9600	OFF/KI	OFF/KI	OFF/KI

2. Táblázat

LED	Leírás	Normál	Megjegyzés
KEY	KEYBUS kapcsolat megfelelő	Zöld Folyamatos	Jelzi, hogy a modul megfelelően van csatlakoztatva a KEYBUS-ra
PWR	Modul állapot	Piros Villog (2mp)	A LED 2 másodpercenként villog, ha a modul megfelelően működik. Hiba esetén folyamatos. Ha sötét, akkor a modul nem kap megfelelően tápot.