
PC6400 nyomtató modul



A PC6400 nyomtató modullal egy soros nyomtató illeszthető a riasztóközpontoz.

Tulajdonságok:

- 4 vezetékes kapcsolat a központtal
- áramfelvétel: 35mA
- Szabotázsvedett és felügyelt
- Maximális kábelhossz: 61 m
- RS-232 csatlakozó
- BAUD érték: 4800
- Pl. PC4003C dobozba helyezhető
- Egy PC6400 modul rendszerenként
- DTR Protokoll

A PC6400 programozása

Ha már bekötötték az eszközt, lépjenek be az üzembe helyezői módba, és léptessék be a modult.

Üsse be a [*][8][Telepítési kód]

Lépjen a [Module Hardware] menühez,
és ott lépjen be az [Enroll Module] és
nyomjon [*]-t
(Modul beléptetése)

Lépjen a PC6400 modulhoz és ott is
nyomjon [*]-t

Kompatibilis központ

- PC6010

Telepítés

A doboz felhelyezése után kösse be a combust (RED, BLK, YEL, GRN). A T1 és T2 pontok a szabotázsvedelmet szolgálják, NC lezárást igényel. Ha nem használják a szabotázsvedelmet, a T1 és T2 pontot akkor is rövidre kell zárni.

Tamper hiba generálása a modulon „Create Tamper On Desired Unit”. Ha sikerül a hiba létrehozása, akkor a kezelőn a következő üzenet jelenik meg: „ PC6400 Mod 01 Enrolled”.

Baud Rate beállítása

(baud érték beállítása, melyen a modul kommunikál a nyomtatóval). Különösen állítani nem kell, mert egyetlen baud értéket tud kezelni, mely a 4800 sebesség.

PC6400 telepítési utasítás

